



<完成イメージ>

正しくご使用していただくために、必ずこの取扱説明書を最後までお読みください。お読みになった後は、大切に保管して下さい。また、この取扱説明書を読んでご不明な点がありましたら、販売店またはワテックにお問い合わせ下さい。

カメラ (WAT-1100MBD) の分離


<p>1.基板の分離</p> <p>※ 基板間コネクタのピンは曲がりやすいため、分離の際は注意してください。</p>	<p>2.マウントの分離</p> <ul style="list-style-type: none"> ネジを外し、基板とマウントを分離します。 	<p>3.基板の結合</p> <p>※ 光学フィルターは非常に薄く割れやすいため、取り扱いに注意してください。</p>	<p>4.レンズの分離</p> <ul style="list-style-type: none"> ネジを緩め、レンズとマウントを分離します。 <p>※ レンズとマウントのネジ部にグリスが塗布されていますので、ほこりなど付着しないように保管してください。</p>
--	---	---	---

ご注意とお願い


- 静電気対策をしてください。
カメラは静電気に弱い部品が使用されています。組み立て前に体内の静電気を除去してください。また、カメラの不要部分にはなるべく触れないでください。
- カメラを組み込んだ後の高温・多湿の場所、長時間直射日光のあたる場所や屋外でのご使用や保管は避けてください。
- 本製品や本書を適用した結果による故障や誤動作につきましては、弊社では責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- 本製品の仕様、デザイン及びマニュアルの内容については、製品改良のために予告なく変更する場合があります。

同梱品の確認

箱の中には以下の物が同梱されています。ご使用前に必ずご確認ください。同梱品に不足のある場合はお問い合わせいただいた販売店またはワテックまでご連絡下さい。



ケース ×1



リアパネル ×1



スペーサ ×2



ネジ / 黒 M2×6 (+) ×2



グリス ×1



取扱説明書

カメラハウジング (CH-02) 組立

<p>1.部品名称</p>	<p>2.レンズ取り付け</p> <ul style="list-style-type: none"> ケースのネジ部に付属のグリスを塗布し、レンズを取り付けます。 <p>※ グリスはネジ部全体になじむように塗布してください。 ※ グリスの量が少ない、あるいは全体になじんでない場合、レンズがたたくことがあります。 ※ レンズの取り付け後は、下図 A にはみ出したグリスが光学フィルターやレンズに付着しないように綿棒等で除去してください。</p>	<p>3.本体組立</p> <ul style="list-style-type: none"> ケースに基板を取り付けます。 <p>※ ケースと基板のネジ穴を合わせてください。 ※ 光学フィルターにキズやグリスが付着しないように注意してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> 基板取付穴にスペーサを置き、リアパネルをケースに付属のネジで固定します。 	<p>4.完成図</p> <p>① カメラ固定用ネジ穴 (正面) カメラを固定するためのネジ穴です。(ネジサイズ: M2 深さ: 3.5mm) ネジ穴は正面に 4ヶ所あります。</p> <p>② カメラ固定用ネジ穴 (側面) カメラを固定するためのネジ穴です。(ネジサイズ: M2 深さ: 2.5mm) ネジ穴は側面に 8ヶ所あります。</p>
---------------	--	--	--